

NE77-CNY6

NE77 指拨功能设定1 : (Pulse/MDB/ICT106U)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

指拨功能设定

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 接收人民币 1元	ON									
拒收人民币 1元	OFF									
★ 接收人民币 5元		ON								
拒收人民币 5元		OFF								
★ 接收人民币 10元			ON							
拒收人民币 10元			OFF							
★ 接收人民币 20元				ON						
拒收人民币 20元				OFF						
★ 接收人民币 50元					ON					
拒收人民币 50元					OFF					
★ 接收人民币100元						ON				
拒收人民币100元						OFF				
★ 低准位禁能 (Pulse模式)	倍率因子 = 100 小数点位置 = 2 (MDB 模式)						ON			
高准位禁能 (Pulse模式)	倍率因子 = 1 小数点位置 = 0 (MDB 模式)						OFF			
★ 高电位脉冲输出 (Pulse模式)								ON		
低电位脉冲输出 (Pulse模式)								OFF		
★ MDB 模式									OFF	OFF
保留									OFF	ON
ICT106U 模式									ON	OFF
Pulse 模式									ON	ON

★ 出厂预计值

注:

(1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器.

(2) 脉冲速度 Lo=50ms / Hi=100ms

货币分配

值 \ 接收	Pulse	MDB	ICT106U
BV1	人民币 1元	人民币 1元	人民币 1元
BV2	人民币 5元	人民币 5元	人民币 5元
BV3	人民币 10元	人民币 10元	人民币 10元
BV4	人民币 20元	人民币 20元	人民币 20元
BV5	人民币 50元	人民币 50元	人民币 50元
BV6	人民币100元	人民币100元	人民币100元