

TAO-V-PUN5(PEN3+USD2)

TAO-V Configuración de dip Switch: 1(Pulse/MDB)

Acepta los denominaciones PEN 10, 20, 50 3bills.
USD 1, 5 2bills.

TAO-V configuración de dip-switch y funciones:

FUNCTION	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
★ Rechazar PEN 10	ON											
★ Aceptar PEN 10	OFF											
★ Rechazar PEN 20		ON										
★ Aceptar PEN 20		OFF										
★ Rechazar PEN 50			ON									
★ Aceptar PEN 50			OFF									
★ Rechazar USD 1				ON								
★ Aceptar USD 1				OFF								
★ Rechazar USD 5				ON								
★ Aceptar USD 5				OFF								
★ Reservado					ON							
★ Reservado					OFF							
★ Harness Disable						ON						
★ Harness Enable						OFF						
★ Inhibit Active alto							ON					
★ Inhibit Active bajo							OFF					
★ 1 pulso / PEN 10 & USD 1								OFF	OFF			
2 pulsos / PEN 10 & USD 1								ON	OFF			
5 pulsos / PEN 10 & USD 1								OFF	ON			
20 pulsos / PEN 10 & USD 1								ON	ON			
★ Conversión de tiempo de interface		50ms LO / 50ms HI								OFF	OFF	
		60ms LO / 300ms HI								ON	OFF	
		30ms LO / 50ms HI								OFF	ON	
		150ms LO / 150ms HI								ON	ON	

★ Configuración de fabricación

Note : (1) Configuración de fabricación.

(2) Utilice la 2ª y 3ª del dip-switch interno para cambiar el protocolo de diferente interface.

(3) Tipo de cambio 1 USD =3 PEN.

TAO-V-PUN5(PEN3+USD2)(Pulse/MDB)

Configuración de Interface: 2(Pulso)

INTERFACE	SW1	SW2	SW3	SW4
★ Credito-Pulso Normal alto	ON			
Credito-Pulso Normal bajo	OFF			
★ Pulso		ON		
MDB Interface		OFF		
★ Reservado			ON	
			OFF	
				ON
				OFF

★ Configuración de fabricación

Configuración de Interface: 2(MDB)

INTERFACE	SW1	SW2	SW3	SW4
★ Factor de Escala (SF) = 100 Decimales (DPP) = 2	ON			
Factor de Escala (SF) = 1 Decimales (DPP) = 0	OFF			
Pulso		ON		
★ MDB Interface (Note.3)		OFF		
★ Reservado			ON	
			OFF	
				ON
				OFF

★ Configuración de fabricación

Datos de asignación por denominación

Interface Valor de billete	Pulso	MDB
BV1	PEN 10	PEN 10
BV2	PEN 20	PEN 20
BV3	PEN 50	PEN 50
BV4	USD 1	USD 1
BV5	USD 5	USD 5